

Open de Netwerkverbindingen en klik met de rechtermuisknop op LAN-Verbinding, selecteer Eigenschappen

🕂 Eigenschappen voor LAN-verbinding	
Algemeen Geavanceerd	
Verbinding maken via:	
Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethern	
Deze verbinding heeft de volgende <u>o</u> nderdelen nodig:	
 Client voor Microsoft-netwerken Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken QoS-pakketplanner 	
✓ Torret-protocol (TCP/IP)	
Installeren Verwijgeren Eigenschappen	⊅
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Het standaard-WAN-protocol dat communicatie biedt tussen verschillende, met elkaar verbonden netwerken.	
 Pictogram in systeemvak weergeven gedurende de verbinding Melding weergeven als deze verbinding beperkte of geen verbindingsmogelijkheden heeft 	
OK Annuleren	

Selecteer Internet-protocol (TCP-IP) of bij Windows7: Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) en klik op Eigenschappen

igenschappen voor Internet-protoc	ol (TCP/IP)
Algemeen	
IP-instellingen kunnen automatisch worder mogelijkheid ondersteunt. Als dit niet het g netwerkbeheerder naar de geschikte IP-in	n toegewezen als het netwerk deze jeval is, dient u de istellingen te vragen.
○ <u>A</u> utomatisch een IP-adres laten toew	ijzen
Het volgende IP-adres gebruiken	
<u>I</u> P-adres:	192 . 168 . 0 . 100
<u>S</u> ubnetmasker:	255 . 255 . 255 . 0
Stan <u>d</u> aard-gateway:	192 . 168 . 0 . 252
Automatisch een DNS-serveradres l	aten toe <u>w</u> ijzen
De volgende DNS-serveradressen g	ge <u>b</u> ruiken:
Voor <u>k</u> eurs-DNS-server:	192 . 168 . 0 . 7
Alternatieve DNS-server:	192 . 168 . 0 . 8
	Geavan <u>c</u> eerd
	OK Annuleren

Selecteer zoals hierboven en neem bovenstaande IP adressen over. Klik op Geavanceerd

avanceerde TCP	/IP-instellingen		?
-instellingen DNS	WINS Opties		
I <u>P</u> -adressen			
IP-adres		Subnetmasker	
192.168.0.100 192.168.0.110 192.168.0.10		255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0	
\sim	Toevoegen	Be <u>v</u> erken	<u>V</u> erwijderen
 <u>S</u>tandaardgateway 	s:		
Gateway		Metric	
192.168.0.252		Automatisch	
	Toevoegen	Bewerken	Ve <u>r</u> wijderen
Automatische n	netric —		
I <u>n</u> terface-metric:			

Klik op Toevoegen en voeg een IP adres toe in dezelfde range: 192.168.0.xx (bijv. 192.168.0.10